



JSFE SERIES ERROR CODE



การตรวจสอบ ERROR CODE ในรุ่น JSFE SERIES

CODE	ความหมาย	การแก้ไข
E1	สายเทอร์โม (เซ็นเซอร์อุณหภูมิ) มีปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช็คว่าสายเทอร์โมตรงจุดเชื่อมต่อว่าชำรุดหรือหลวม 2. ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนสายเทอร์โมใหม่
E2	ระบบสายไฟมีปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช็คว่าสายไฟและจุดเชื่อมต่อว่าชำรุดหรือหลวม 2. ติดตั้งสายไฟให้แน่น ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่
E3	สายเซ็นเซอร์ฟริช (เซ็นเซอร์น้ำแข็ง) มีปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช็คว่าสายเซ็นเซอร์ฟริชตรงจุดเชื่อมต่อว่าชำรุดหรือหลวม 2. ต้องทดลองใส่ รีซิสเตอร์ R10K (ค่าครึ่งวัตต์) 3. ถ้าชำรุดหรือทดลองข้อ 2 แล้วยังไม่ได้ ต้องเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์ฟริช
E4	มอเตอร์แฟนคอยล์มีปัญหา / แผงคอนโทรลมีปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช็คว่าสายไฟมอเตอร์แฟนคอยล์ว่าชำรุดหรือหลวม 2. เช็คว่ามอเตอร์แฟนคอยล์ว่าชำรุดหรือไม่ ถ้าไม่ชำรุดต้องเปลี่ยนแผงคอนโทรลใหม่ แต่ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนมอเตอร์แฟนคอยล์ใหม่
P3	น้ำยาขาด	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช็ครอยรั่ว เมื่อพบรอยรั่วต้องทำการเชื่อมรั่ว 2. หลังจากเชื่อมรั่วแล้ว ให้แวกคัมเติมน้ำยาในระบบในปริมาณที่กำหนด
--	สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิจับอุณหภูมิภายนอกไม่ได้ หรือสายแพรมีปัญหา	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช็คว่าสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิ และสายแพรว่าชำรุดหรือหลวม 2. ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิใหม่